

Bedienungsanleitung AXIWI AT-350

Um das AXIWI-Kommunikationssystem einzurichten, müssen Sie die folgenden Installationsschritte ausführen.

Schließen Sie zunächst die Headsets an, bevor Sie beginnen.

Zuerst müssen Sie eine Einheit als "Master" -Einheit einrichten, und alle anderen AXIWI-Einheiten müssen als "Follower" eingerichtet sein. Jedes Gerät kann als „Master“ oder als „Follower“ eingerichtet werden.

Als "Master" einrichten

1. Drücken Sie die Lautstärketaste (+), halten Sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste, bis das Display aufleuchtet.
2. Das Display zeigt den Kanal an. Das „M“ (von Master) oben links im Display zeigt den Master-Modus an. Die Nummer im Display zeigt den eingestellten Kanal an.

Als "Follower" einrichten

1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste (mindestens 2 Sekunden).
2. Die Nummer im Display zeigt den eingestellten Kanal an.

Wenn Sie die Headsets an die aktivierten AXIWI-Geräte angeschlossen haben, können Sie den Master zum Sprechen und den Follower zum Hören verwenden. Jedes AXIWI, das als 'Follower' eingestellt ist, kann die Sprechfunktion (nächster Schritt) mit maximal 5 Geräten gleichzeitig aktivieren (bzw. 6 Geräte inklusive dem Master-Gerät).

Schalten Sie die Sprechfunktion ein

1. Drücken Sie kurz die Taste "Sprechen".
2. Nach dem Drücken der Taste "Sprechen" wird ein Mikrofonsymbol im Display angezeigt. In diesem Fall kann das Gerät mit allen anderen Geräten auf demselben Kanal sprechen. Sie hören auch das Signal "Talk on".

Deaktivieren Sie die Sprechfunktion

1. Drücken Sie kurz die Taste "Sprechen".
2. Nach dem Drücken der Taste "Sprechen" wird das Mikrofonsymbol im Display ausgeblendet. Das Gerät befindet sich wieder im Modus „Nur Hören“. An dieser Stelle können Sie nur die anderen Einheiten hören, die ihre Sprechfunktion aktiviert haben. Sie hören auch das Signal "Talk off".

Kanal wechseln

Wenn das AXIWI eingeschaltet ist (als Master oder Follower), können Sie den Kanal wechseln:

1. Drücken Sie kurz die Taste 'Mode' (M).
2. Ändern Sie den Kanal mit den Lautstärketasten.
3. Bestätigen Sie mit der "Mode" -Taste.

Laden der Geräte

1. Das Gerät kann mit einem USB-zu-Micro-USB-Kabel aufgeladen werden. Stecken Sie den USB-Mikro-Stecker in die Buchse unterhalb der Ein/Aus-Taste. Die LED-Anzeige (an der Oberseite des Geräts neben der Antenne) leuchtet rot.
2. Wenn die Anzeige grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Es wird empfohlen den Ladevorgang zu beenden und das Gerät vom Ladegerät zu trennen. Das Aufladen eines leeren Akkus dauert ungefähr 2 Stunden.

